

# ARK-JD3500EB

## ARKEN® JENERATÖR

*Hayat Hiç Durmasın...*



### JENERATÖR

Tipi	Tek Fazlı
Voltaj Regülasyonu	Elektronik Voltaj Regülatörlü - AVR
Frekans (Hz)	50
Nominal AC Voltaj (V)	230
Nominal AC Gücü	3,0kW
Maksimum AC Gücü	3,3kW
Güç Faktörü	COS $\phi$ =1

### MOTOR

Model	JF223E
Tipi	Üstten Valfli OHV - Hava Soğutmalı - 4 Zamanlı
Bore x Stroke (mm)	70x58
Silindir Hacmi (mi)	223
Maksimum Gücü (HP /- d/dk)	7.5 / 3600
Yakıt	Kurşunsuz Benzin
Yakıt Tank Kapasitesi (l/gal)	15
Sürekli Çalışma Saati (saat)	10
Yağ Kalitesi	SF veya Daha Yüksek Kalite
Ateşleme Sistemi	T.C.I.
Marş Sistemi	Elektrik Marşlı
Gürültü Seviyesi (7m)dB(A)	67

### STANDART ÖZELLİKLER

Yakıt Seviye Göstergesi	✓
Motor Çalışma Anahtarı	✓
Voltmetre	✓
AC Devre Kesici - Şalter	✓
AC Priz	✓
İkaz Lambası	✓
Teker & Tutma Kolu	2x6" -
Akü (Elektrikli Marş İçin)	9Ah
Çalışma Saati	+ -
DC Çıkış	✓
DC Devre Kesici - Şalter	✓

### BOYUTLAR

Ambalaj Boyutu (mm)	630x505x525
Brüt Ağırlık (kg)	56
Net Ağırlık (kg)	54